

# 使用说明书



**型号：FY-LED3008**

广州市白云区神山飞扬灯光电子设备厂

**HTTP: //WWW.飞扬灯光.COM**

**HTTP: //WWW.CHINA-ALPHA.COM**

## 技术参数:

电压: AC 220V, 50Hz

功率: 20W

光源: 大功率 LED 灯珠, RGBW 2\*3W\*4 色

调光功能: 0-100%电子调光, 程序选色

颜色效果: RGBW 无限混色

通道数量: 8CH/5CH/1CH 可选

控制模式: 国际标准 DMX-512, 主从机模式, 声控模式, 自走模式

抗电强度: 1.5KW

绝缘电阻: 2MΩ

## 显示面板指示:

A001-----A512	8 通道	DMX-512 信号地址
H001-----A512	5 通道	DMX-512 信号地址
h001-----A512	1 通道	DMX-512 信号地址
AX X-----A1 1-----A1 1-----		红色常亮模式
	A1 9-----	电机由快到慢转动
	A2 1-----A2 1-----	绿色常亮模式
	A2 9-----	电机由快到慢转动
	A3 1-----A3 1-----	蓝色常亮模式
	A3 9-----	电机由快到慢转动
	A3 1-----A3 1-----	白色常亮模式
	A3 9-----	电机由快到慢转动
	A4 1-----A4 1-----	四色常亮模式
	A4 9-----	电机由快到慢转动
	A5 1-----A5 1-----	十六色常亮模式
	A5 9-----	电机由快到慢转动
	A6 1-----A6 1-----	变换模式 1
	A6 9-----	电机由快到慢转动
	A7 1-----A7 1-----	变换模式 2
	A7 9-----	电机由快到慢转动
	So 1-----So 1-----	声控颜色变换, 电机转动 (速度由 A1-A7 控制)
	So 2-----So 2-----	声控白光闪烁 (速度由 A1-A7 控制)
		电机转动, 无声转自动演示

**通道控制:**

<b>8 通道</b>	<b>0-255 值</b>	<b>控制内容</b>
1 调光	0-255	红、绿、蓝、白色 总调光
2 R 色控制机	0-255	红色线性调光, 由暗到亮
3 G 色控制	0-255	绿色线性调光, 由暗到亮
4 B 色控制	0-255	蓝色线性调光, 由暗到亮
5 W 色控制	0-255	白色线性调光, 由暗到亮
6 频闪效果	0-5	全亮
	6-255	频闪从快到慢
7 电机调速	0-5	电机静态现象
	6-127	电机顺时针方向
	128-255	电机双向转动
8 自走模式 1	0-25	开启 CH1-CH5
	26-227	内置程序, CH1-CH5 关闭
	227-255	声控模式, 转动速度快-慢可调

<b>5 通道</b>	<b>0-255 值</b>	<b>控制内容</b>
1 R 色控制机	0-255	红色线性调光, 由暗到亮
2 G 色控制	0-255	绿色线性调光, 由暗到亮
3 B 色控制	0-255	蓝色线性调光, 由暗到亮
4 W 色控制	0-255	白色线性调光, 由暗到亮
5 电机调速	0-5	电机静态现象
	6-127	电机顺时针方向
	128-255	电机双向转动

<b>1 通道</b>	<b>0-255 值</b>	<b>控制内容</b>
6 自走模式	0-25	关闭
	26-200	内置程序
	277-255	声控模式, 转动速度快-慢可调



## 广州市白云区神山飞扬灯光电子设备厂

地址：广州市白云区神山振华北路 88 号 D1 栋 3-4 楼

电话：020-61122016/020-26263104 传真：020-61122016

技术服务中心：13332840331

邮箱：[gnn79@126.com](mailto:gnn79@126.com)

